

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



R8-EX Tablet

Экстремально мощный, ультракомпактный.

- 8,0-дюймовый ЖК-дисплей DynaVue® с яркостью 800 нит, читаемым при солнечном свете
- Процессор Intel® Core™ 12-го поколения
- Сертификат ATEX Zone 2/22
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth® V5.3
- Автономная работа от аккумулятора до 17 часов
- Coolfinity™ Пассивное охлаждение
- 10-точечная емкостная мультисенсорная панель с четырьмя сенсорными режимами



**Dyna
Vue**

Класс защиты	- Сертификат MIL-STD-810H (падение, удар, вибрация, дождь, пыль, высота, замерзание/оттепель, высокая/низкая температура, температурная нагрузка, влажность) - Сертификат ATEX Zone 2/22 Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc - Тест с 26 падениями с высоты 6 футов на все стороны - Сертификат IP 66 - Шасси из алюминиево-магниевого сплава - Герметичные заглушки портов - Опционально дисплей повышенной яркости - Технология съемного и сменного аккумулятора (опционально)
--------------	---

Операционная система	Windows® 11 Pro 64-разрядная
----------------------	------------------------------

Установленные Процессоры	- процессор Intel® Core™ i7-1250U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,7 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер) - процессор Intel® Core™ i5-1230U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер) - процессор Intel® Pentium® Gold 8500 (кеш-память 8 МБ, до 4,4 ГГц, 1 физ. + 4 эмул. ядер)
--------------------------	--

Графика	Intel® Iris® Xe Graphics
---------	--------------------------

Оперативная память	Встроенная память от 8 до 16 Гбайт (LPDDR4x)
--------------------	--

Хранение данных	SSD-накопитель на 128 Гб, NVMe, PCIe приобретаемый дополнительно SSD-накопитель на 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб, PCIe
-----------------	--

Дисплей	8,0 дюйма ЖК (1280 x 800) - Удобочитаемый при солнечном свете дисплей DuraVue® с яркостью 800 нит с емкостным мультисенсорным экраном - Опционально дигитайзером - Выбираемый пользователем сенсорный режим для программируемых функций «Палец/вода», «Перчатка» или «Стилюс»
---------	--

Аудио	- Встроенный микрофон - Совместимость с Intel® High Definition Audio - Встроенный динамик x 1
-------	---

Камера	- Встроенная передняя камера 2,0 МП - Опционально задняя камера 8,0 МП с автофокусом и вспышкой
--------	---

Кнопки	3 кнопок (1 кнопка с определяемыми пользовательскими функциями)
--------	---

Сетевые интерфейсы	- Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) - Bluetooth® V5.3 - Опционально дискретный GPS¹ - Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами GPS и 4G LTE¹
--------------------	---

Безопасность	- Технология Intel® vPro™ (в зависимости от процессора) - TPM 2.0 - Совместимость с NIST BIOS - Режим «Stealth» - Режим ночного видения
--------------	---

Порты ввода/вывода	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 Gen2 (тип C) x 1 (поддержка DP) - Аудиовход/-выход (комбинированный разъем) x 1 - Карта microSD (microSDXC) x 1 - Разъём для док-станции (20-контактный, Pogo) x 1 - Nano-SIM-карта x 1 - Гнездо DC-In x 1 - Опционально разъем USB 3.2 Gen1 (тип A) x 1² - Опционально считыватель 1D-/2D-штрих-кодов x 1²
--------------------	---

Питание	Адаптер переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц, 65 Вт Основная литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,6 В, 3600 мА·ч, 8,5 ч³ - Опционально литий-ионная аккумуляторная батарея с длительным временем работы, 7,6 В, 7200 мА·ч, 17 ч³ - Опционально сменная батарея: время замены 5 минут⁴
---------	--

Условия эксплуатации	- Рабочая температура : - 20°C ~ 60°C - Температура хранения : - 46°C ~ 71°C - Влажность : 5% ~ 95%
----------------------	---

Габариты & Вес	227 мм (Д) x 150 мм (Ш) x 20,5 мм (В) 0,88 кг
----------------	---

Гарантия	Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия
----------	--

1. GPS/WWAN и специализированная GPS являются взаимоисключающими системами.

2. Взаимоисключающие опций.

3. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.

4. Система продолжит работу (в течение 300 секунд в режиме ожидания), пока пользователь будет заменять аккумуляторную батарею.